

MULTI DETECTOR DE TENSÃO
HdAlerT Pro**CARACTERÍSTICAS**

- Faixa de tensão AC: 90 ~ 1000V AC (LED vermelho),
24 ~ 1000V AC (LED verde);
- Faixa de frequência: 50 / 60Hz;
- Modo alarme: Sonoro, visual e vibração;
- Lanterna: Luz branca;
- Desligamento automático: Aprox. 5 min.;
- Indicação de bateria fraca;
- Classificação IP: IP67;
- Resistência à quedas de: 2 metros;
- Classe de segurança: CAT IV 1000V;
- Temperatura de operação: 0~40°C (32~104°F);
- Temperatura de armazenamento: -20~50°C (-4~122°F);
- Umidade: ≤ 80% (sem condensação);
- Altitude: < 2000m;
- Alimentação: 2x1,5 AAA;
- Tamanho do produto: 160,5(A) x 21,5 x 25 (mm);
- Peso: Aprox. 72g;
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com as normas IEC/EN 61010-1 e IEC/EN 61010-2-030, IEC 61326-1 e IEC/EN 61326-2-2, Categoria IV 1000V de sobretensão. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Sempre leia as informações de segurança e regras para operação segura contidas no manual de instruções.

APLICAÇÕES

O modelo HdAlerT Pro é um multidetector de tensão sem contato que conta com lanterna e alarmes sonoro, visual e de vibração. A classe de segurança CAT IV 1000V assegura a segurança do usuário, tornando este instrumento uma ferramenta industrial e residencial essencial.

Modo de baixa tensão (24V AC ~ 1000V AC):

Voltado para testes de motores de baixa tensão (< 90V), sistemas de áudio, máquinas de solda a arco, iluminação de mina subterrânea, cabos com isolamento grossa e/ou sinais eletromagnéticos fracos AC.

Modo de alta tensão (90V AC ~ 1000V AC):

Voltado a detectar fontes elétricas urbanas e sistemas trifásicos. Por exemplo, unidades de distribuição de energia, painéis elétricos e aparelhos elétricos.



*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

www.minipaelectric.com.brFilial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhês - 30730-670
Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4550